

## HUONEKORTTI

Tila: Kioski  
Kohde: Kauppakeskus ABC  
Osoite: Kaupantie 13  
00001 HELSINKI  
Piir.no: 130296-001-A  
Ohjelmoija: Timo Ruohomäki 2.12.2016  
Toolbox –versio: 2.3.6

---

### Tilan käyttötarkoitus:

Tila on 80 m<sup>2</sup> kokoinen liiketila katutasossa kadulle avautuvien ikkunoiden. Tilassa toimii kioski. Valaistusohjaus kattaa koko asiakkaille avoimen myymälätilan, erillinen varastohuone on ohjauksen ulkopuolella.

### Toiminnot:

| | Läsnaolotunnistin  
| X | Vakiovalosäätö \_\_\_700\_\_\_ luksia  
| | IR-kaukosäädin, tyyppi \_\_\_\_\_

### Valaistusohjauksen toimintaperiaate:

Tilassa on Dali-väylään kytkettynä 16 kappaletta 600x600mm led –tasovalaisimia, monitoimisensori sekä kaksi nelinappista painikkeistoa. Painikkeiston nappi 1 kutsuu vakiovalotoiminnon, joka asetetaan 700 luksiin myymälätilan keskivaiheilla. Myyntitiskille asetetaan 1000 luksin valaistusvoimakkuus. Muut painikkeet asettavat valaistuksen tasoille 100%,50% ja 10%.

Tuloyksikkö on kytketty rikosilmoituslaitteistoon, jonka antama hälytys kytkee täyden valaistusvoimakkuuden (Scene2, 100%)

Relelähtö 1 ohjaa ikkunaseinän ohjattuja pistorasioita, joihin on kytketty ikkunatiskin riippuvalaisimet. Relelähtö 2 ohjaa ulkoseinän valomainosta ja tuulikaapin valaistusta.

